



Pasport veřejného osvětlení

Hanušovice

Adresa: Obec Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Provedeno dne: 10/2012

Zpracovatel: E.ON Servisní, s.r.o.
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
IČ: 25186213
DIČ: CZ25186213
Kontaktní osoba: Jaromír Uhde, tel: 737 241 807
E-Mail: jaromir.uhde@eon.cz

Obsah:

1. Úvod
2. Tabulka světelných bodů
3. Tabulka RVO
4. Fotodokumentace
5. Závěr a doporučení
6. Použité zkratky

Příloha č.1: Zákres RVO do katastrální mapy

1. Úvod:

Provozovat veřejné osvětlení hospodárně a v souladu se všemi technickými a legislativními požadavky je často velmi složité. Provoz, údržba a náklady na elektřinu jsou placeny z rozpočtů obcí a nejedná se o malé částky. Proto je třeba si uvědomit, že je nutné hledat skryté rezervy, které mohou přinést úspory v rozsahu 30 až 70% nákladů oproti provozu technicky a morálně zastaralého zařízení.

Je důležité zvolit správný systémový přístup, který spočívá ve vytvoření všech základních dokumentů, které jsou nezbytné pro další úvahy o budoucím nakládání se soustavou veřejného osvětlení. Jedním z takových dokumentů je pasport veřejného osvětlení.

Co je pasport veřejného osvětlení a k čemu slouží:

Pasport veřejného osvětlení je důležitý technický podklad sloužící nejen pro údržbu tohoto zařízení. Jeho pořízení a aktualizace má oporu v normách a zákonech, např.: ČSN 33 2000-1, článek 13, N7.

Nemá pouze funkci zpracování evidenčních dat, ale s jeho pomocí se dostává možnosti efektivní kontroly zařízení, údržby, kontroly spotřeby elektrické energie, apod. Důležitou součástí je i popis řízení veřejného osvětlení a způsobu spínání, stav a provedení rozvaděčů veřejného osvětlení. Stejně tak porovnání skutečného stavu a údajů uvedených na fakturách za platbu elektrické energie. Opomíjenou nezbytností jsou i informace o prováděných, či chybějících revizích zařízení soustavy veřejného osvětlení.

Díky takto zjištěným informacím se Vám dostává do rukou účinný nástroj pro koncepční řešení veřejného osvětlení ve Vaší obci, který zamezí systémovým chybám a umožní Vám zodpovědný přístup k provozu, rekonstrukci a obnově celého zařízení. Zvláště důležité je zejména snížení nákladů následného provozu vyplývajícího ze správného vyhodnocení zjištěných údajů.

2. Tabulka světelných bodů

POPIS SVĚTELNÝCH BODŮ													
Hanušovice													
č.	Svítilidlo	Typ sv. zdroje	Příkon sv. zdroje (W)	Svítlí	Rozváděč	Počet svítidel na SB	Typ stožáru	Výška (m)	Výložník ANO/NE	Patice ANO/NE	Stav stožáru	Stáří svítidla	Poznámka
1.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
2.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
3.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
4.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	chybí kryt
5.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	chybí kryt
6.	Svítilidlo č. 1	RVL	125	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	ok	10+	chybí kryt
7.	Svítilidlo č. 1	RVL	125	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	ok	10+	chybí kryt
8.	Svítilidlo č. 1	RVL	125	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	ok	10+	chybí kryt
9.	Svítilidlo č. 1	RVL	125	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	ok	10+	chybí kryt
10.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	ok	40+	
11.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
12.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO2	1	be	8	0	0	špatný	30+	
13.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO2	1	dřevo	8	0	0	špatný	30+	výměna
14.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO2	1	dřevo	8	0	0	špatný	30+	výměna
15.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO2	1	be	8	0	0	špatný	30+	
16.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO2	1	be	8	0	0	špatný	30+	
17.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
18.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
19.	VS 125	RVL	125	ANO	RVO2	1	be	8	0	0	špatný	40+	
20.	Philips Malaga	sodík	100	ANO	RVO2	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	5+	
21.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
22.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
23.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
24.	Svítilidlo č. 2	RVL	125	ANO	RVO2	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	10+	
25.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO2	1	be	88	1	0	špatný	40+	
26.	Elektrosvit 246 24	RVL	250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
27.	Elektrosvit 246 24	RVL	250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
28.	Elektrolumen IVC	sodík	150	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	10+	
29.	Svítilidlo č. 1	RVL	125	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	ok	10+	
30.	VS 125	RVL	125	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	ok	40+	
31.	Elektrosvit 246 24	RVL	250	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	ok	40+	
32.	Gewiss City	sodík	50	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	ok	10+	
33.	Elektrosvit4460570	sodík	70	ANO	RVO2	1	Fe	5	1	0	ok	30+	
34.	Elektrosvit4460570	sodík	70	ANO	RVO2	1	Fe	5	1	0	ok	30+	
35.	Elektrosvit4460570	sodík	70	ANO	RVO2	1	Fe	5	1	0	ok	30+	
36.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	Fe	5	1	0	špatný	30+	
37.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	1	0	špatný	30+	
38.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	1	0	špatný	30+	
39.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	1	0	špatný	30+	
40.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	1	0	špatný	30+	
41.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	1	0	špatný	30+	
42.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	1	0	špatný	30+	
43.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	1	0	špatný	30+	
44.	svítidlo neexistuje												
45.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	1	0	špatný	30+	
46.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	1	0	špatný	30+	
47.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	1	0	špatný	30+	
48.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	20+	
49.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	20+	
50.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	20+	

51.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	20+	
52.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	20+	
53.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	20+	
54.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	20+	
55.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	20+	
56.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	20+	
57.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	30+	
58.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	30+	
59.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	30+	
60.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	30+	
61.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	30+	
62.	Elektrolumen IVC	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	15+	
63.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
64.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
65.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
66.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
67.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
68.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	40+	
69.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO2	1	fe	5	0	0	špatný	30+	
70.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	10+	
71.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	10+	
72.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO2	1	be	8	1	0	špatný	10+	
73.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	10+	
74.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	10+	
75.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	10+	
76.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	10+	
77.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO3	1	střešák	8	1	0	špatný	10+	
78.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO3	1	střešák	8	1	0	špatný	10+	
79.	Svítlidlo č.3	RVL	125	ANO	RVO3	1	Fe/Zn	4	0	0	ok	5+	
80.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO3	1	fe	8	1	0	špatný	40+	
81.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO3	1	fe	8	1	0	špatný	40+	
82.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO3	1	fe	8	1	0	špatný	40+	
83.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO3	1	fe	8	1	0	špatný	40+	
84.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO3	1	fe	8	1	0	špatný	40+	
85.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	10+	
86.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	10+	
87.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO3	1	střešák	8	1	0	špatný	10+	
88.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	10+	
89.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	10+	
90.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	10+	
91.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	10+	
92.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	10+	RVO 3
93.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO3	1	be	8	0	0	špatný	30+	plus svítidlo přechod
94.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO3	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	5+	
95.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO3	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	5+	plus svítidlo přechod
96.	Svítlidlo č.3	sodík	100	ANO	RVO3	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	10+	
97.	Svítlidlo č.3	sodík	100	ANO	RVO3	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	10+	
98.	Svítlidlo č.3	sodík	100	ANO	RVO3	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	10+	plus svítidlo přechod
99.	Svítlidlo č.3	sodík	100	ANO	RVO3	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	10+	
100.	Svítlidlo č.3	sodík	100	ANO	RVO3	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	10+	
101.	Svítlidlo č.3	sodík	100	ANO	RVO3	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	10+	
102.	Svítlidlo č.3	sodík	100	ANO	RVO3	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	10+	
103.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	40+	
104.	Svítlidlo č.4	RVL	250	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	30+	
105.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO3	1	střešák	8	1	0	špatný	40+	
106.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	40+	
107.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	40+	
108.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	40+	
109.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	ok	40+	
110.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	ok	40+	
111.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	ok	40+	
112.	Philips Malaga	sodík	70	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	ok	5+	
113.	Elektrosvit 4442316	RVL	250	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	40+	
114.	Elektrosvit 4442316	RVL	250	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	40+	
115.	Philips Malaga	sodík	70	ANO	RVO3	1	Fe/Zn	6	1	0	ok	5+	
116.	Philips Malaga	sodík	70	ANO	RVO3	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	5+	
117.	Svítlidlo č.1	sodík	70	ANO	RVO3	1	střešák	8	1	0	ok	5+	
118.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO3	1	fe	5	0	0	špatný	30+	
119.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO3	1	fe	5	0	0	špatný	30+	
120.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO4	1	na budově	8	1	0	špatný	40+	

121.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO4	1	na budově	8	1	0	špatný	40+	
122.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO4	1	na budově	8	1	0	špatný	40+	
123.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO4	1	na budově	8	1	0	špatný	40+	
124.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO4	1	be	8	1	0	špatný	40+	
125.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO4	1	be	8	1	0	špatný	40+	
126.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO4	1	be	8	1	0	špatný	40+	
127.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO4	1	be	8	1	0	špatný	40+	
128.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO4	1	be	8	1	0	špatný	40+	
129.	Gewiss City	sodík	100	ANO	RVO4	1	fe	10	1	1	špatný	10+	výměna sloupu
130.	Gewiss City	sodík	100	ANO	RVO4	1	fe	10	1	1	špatný	10+	výměna sloupu
131.	Gewiss City	sodík	100	ANO	RVO4	1	fe	10	1	1	špatný	10+	výměna sloupu
132.	Gewiss City	sodík	100	ANO	RVO4	1	fe	10	1	1	špatný	10+	výměna sloupu
133.	Gewiss City	sodík	100	ANO	RVO4	1	fe	10	1	1	špatný	10+	výměna sloupu
134.	Gewiss City	sodík	100	ANO	RVO4	1	fe	10	1	1	špatný	10+	výměna sloupu
135.	Gewiss City	sodík	100	ANO	RVO4	1	fe	10	1	1	špatný	10+	výměna sloupu
136.	Gewiss City	sodík	100	ANO	RVO4	1	fe	10	1	1	špatný	10+	výměna sloupu
137.	Gewiss City	sodík	100	ANO	RVO4	1	fe	10	1	1	špatný	10+	výměna sloupu
138.	Gewiss City	sodík	100	ANO	RVO4	1	fe	10	1	1	špatný	10+	výměna sloupu
139.	Gewiss City	sodík	100	ANO	RVO4	1	fe	10	1	1	špatný	10+	výměna sloupu
140.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO4	1	fe	4	0	1	špatný	15+	
141.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO4	1	fe	4	0	1	špatný	15+	
142.	Gewiss City	sodík	100	ANO	RVO4	1	fe	10	1	0	ok	10+	
143.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO4	1	fe	5	0	0	ok	10+	
144.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO4	1	fe	6	1	0	špatný	40+	
145.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO4	1	fe	6	1	0	špatný	40+	
146.	Philips Malaga	sodík	100	ANO	RVO4	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	5+	
147.	Philips Malaga	sodík	100	ANO	RVO4	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	5+	
148.	Philips Malaga	sodík	100	ANO	RVO4	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	5+	
149.	Metasport OCP	sodík	70	ANO	RVO4	1	Fe/Zn	6	0	0	ok	5+	
150.	Metasport OCP	sodík	70	ANO	RVO4	1	Fe/Zn	6	0	0	ok	5+	
151.	Elektrosvit4441515	sodík	250	ANO	RVO5	1	be	8	1	0	špatný	40+	
152.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO5	1	dřevo	6	1	0	špatný	15+	RVO5
153.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO5	1	be	8	1	0	špatný	40+	
154.	Philips Malaga	sodík	70	ANO	RVO5	1	be	8	1	0	ok	5+	
155.	Philips Malaga	sodík	70	ANO	RVO5	1	be	8	1	0	ok	5+	
156.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO5	1	be	8	1	0	špatný	40+	
157.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO5	1	be	8	1	0	špatný	40+	
158.	Svitidlo č. 1	sodík	70	ANO	RVO5	1	be	10	1	0	ok	15+	
159.	Svitidlo č. 1	sodík	70	ANO	RVO5	1	be	8	1	0	ok	15+	
160.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO5	1	střešák	8	1	0	ok	15+	
161.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO5	1	be	8	1	0	ok	15+	
162.	Philips Malaga	sodík	50	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	ok	15+	
163.	Philips Malaga	sodík	50	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	ok	15+	
164.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	15+	
165.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO3	1	be	8	1	0	špatný	15+	
166.	Metasport OCP	sodík	70	ANO	RVO4	1	Fe/Zn	6	0	0	ok	5+	
167.	Metasport OCP	sodík	70	ANO	RVO4	1	Fe/Zn	6	0	0	ok	5+	
168.	Metasport OCP	sodík	70	ANO	RVO4	1	Fe/Zn	6	0	0	ok	5+	
169.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO4	1	be	8	1	0	špatný	40+	
170.	Elektrolumen IVC	sodík	100	ANO	RVO4	1	be	4	0	1	špatný	5+	
171.	Elektrolumen IVC	sodík	100	ANO	RVO4	1	be	4	0	1	špatný	5+	
172.	Elektrolumen IVC	sodík	100	ANO	RVO4	1	be	4	0	1	špatný	5+	
173.	Elektrolumen IVC	sodík	100	ANO	RVO4	1	be	4	0	1	špatný	5+	
174.	Elektrolumen IVC	sodík	100	ANO	RVO4	1	be	4	0	1	špatný	5+	
175.	Svitidlo č. 1	sodík	70	ANO	RVO1	1	be	8	1	0	špatný	15+	
176.	Svitidlo č. 1	sodík	70	ANO	RVO1	1	dřevo	8	1	0	špatný	10+	
177.	Gewiss City	sodík	70	ANO	RVO1	1	Fe/Zn	6	1	0	ok	5+	
178.	Philips Malaga	sodík	70	ANO	RVO1	1	Fe/Zn	6	1	0	ok	5+	
179.	Philips Malaga	sodík	70	ANO	RVO1	1	dřevo	6	1	0	špatný	5+	
180.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO1	1	be	8	0	0	ok	30+	RVO1
181.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO1	1	be	8	1	0	ok	40+	
182.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO1	1	be	8	1	0	ok	40+	
183.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO1	1	be	8	0	0	ok	30+	
184.	Elektrosvit 246 24	RVL	2x250	ANO	RVO1	1	be	8	1	0	špatný	40+	
185.	očko 23015	RVL	125	ANO	RVO1	1	be	6	0	0	špatný	40+	
186.	očko 23015	RVL	125	ANO	RVO1	1	střešák	6	0	0	špatný	40+	
187.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO1	1	na budově	6	0	0	špatný	30+	
188.	Philips Malaga	sodík	70	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	6	0	0	ok	5+	
189.	Philips Malaga	sodík	70	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	6	0	0	ok	5+	
190.	Elektrosvit 4442316	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	30+	

191.	Elektrosvit 4442316	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	30+	
192.	VS 125	RVL	125	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	40+	
193.	Elektrosvit 4442316	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	špatný	30+	
194.	Elektrosvit 4442316	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	špatný	30+	
195.	Philips Malaga	sodík	150	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	30+	
196.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	špatný	40+	
197.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	špatný	40+	
198.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	špatný	40+	
199.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	špatný	40+	
200.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	špatný	40+	
201.	Bílá koule	sodík	70	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	5	0	0	ok	5+	
202.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	30+	
203.	Elektrosvit 246 24	RVL	250	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	40+	
204.	Elektrosvit 246 24	RVL	250	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	40+	
205.	Elektrosvit 246 24	RVL	250	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	40+	
206.	svítidlo neexistuje								1				
207.	Bílá koule	sodík	70	ANO	RVO6	1	fe	5	0	1	špatný	20+	
208.	Bílá koule	sodík	70	ANO	RVO6	1	fe	5	0	1	špatný	20+	
209.	Bílá koule	sodík	70	ANO	RVO6	1	fe	5	0	1	špatný	20+	
210.	Bílá koule	sodík	70	ANO	RVO6	1	fe	5	0	1	špatný	20+	
211.	Bílá koule	sodík	70	ANO	RVO6	1	fe	5	0	1	špatný	20+	
212.	Bílá koule	sodík	70	ANO	RVO6	1	fe	5	0	1	špatný	20+	
213.	Bílá koule	sodík	70	ANO	RVO6	1	fe	5	0	1	špatný	20+	
214.	Elektrosvit 246 24	RVL	125	ANO	RVO6	1	střešák	6	1	0	špatný	40+	
215.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO6	1	fe	6	1	0	špatný	30+	
216.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO6	1	fe	6	1	0	špatný	30+	
217.	Elektrosvit 4441970	sodík	150	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
218.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO6	1	střešák	8	1	0	špatný	20+	
219.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO6	1	střešák	8	1	0	špatný	20+	
220.	Elektrosvit 4442316	sodík	250	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	30+	
221.	Elektrosvit 4442316	sodík	250	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	30+	
222.	Elektrosvit 4442316	sodík	250	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	30+	
223.	Elektrosvit 4442316	sodík	250	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	30+	
224.	Elektrosvit 4442316	sodík	250	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	30+	
225.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	10+	
226.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	8	1	0	ok	10+	RVO6
227.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	10+	
228.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	10+	
229.	Gewiss Indy	sodík	150	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	10+	
230.	Philips Malaga	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	5+	
231.	Gewiss Indy	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	10+	
232.	očko 23015	RVL	125	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	40+	
233.	očko 23015	RVL	125	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	40+	
234.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	30+	
235.	očko 23015	RVL	125	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	40+	
236.	očko 23015	RVL	125	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	40+	
237.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
238.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
239.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
240.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
241.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
242.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
243.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
244.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
245.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	fe	8	0	0	ok	30+	
246.	Svítidlo č. 1	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	10+	
247.	Svítidlo č. 1	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	10+	
248.	Svítidlo č. 1	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	10+	
249.	Svítidlo č. 1	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	10+	
250.	Elektrosvit 246 24	RVL	250	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	40+	
251.	Svítidlo č. 1	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	10+	
252.	Svítidlo č. 1	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	10+	
253.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO6	1	fe	5	0	0	špatný	30+	
254.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO6	1	fe	5	0	0	špatný	30+	
255.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO6	1	fe	5	0	0	špatný	30+	
256.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO6	1	fe	5	0	0	špatný	30+	
257.	Elektrosvit4460570	RVL	125	ANO	RVO6	1	fe	5	0	0	špatný	30+	
258.	Dingo	sodík	70	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	4	0	0	ok	5+	
259.	Dingo	sodík	70	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	4	0	0	ok	5+	
260.	Dingo	sodík	70	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	4	0	0	ok	5+	

261.	Dingo	sodík	70	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	4	0	0	ok	5+	
262.	Dingo	sodík	70	ANO	RVO6	1	Fe/Zn	4	0	0	ok	5+	
263.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
264.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
265.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
266.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
267.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
268.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
269.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
270.	Žárovkové svítidlo	žárovka	100	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	50+	
271.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
272.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
273.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
274.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
275.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
276.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
277.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
278.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO7	1	dřevo	8	0	0		30+	
279.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
280.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	RVO7
281.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
282.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
283.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
284.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
285.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
286.	Tmavá koule	sodík	70	ANO	RVO7	1	fe	4	0	0	ok	10+	
287.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
288.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	střešák	8	1	0	ok	30+	
289.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	střešák	8	1	0	ok	30+	
290.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	střešák	8	1	0	ok	30+	
291.	Elektrolumen IVC	RVL	125	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	5+	
292.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	0	ok	30+	
293.	Elektrosvit 4461970	RVL	125	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	30+	
294.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	30+	
295.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	špatný	30+	
296.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	30+	
297.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	30+	
298.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	
299.	Elektrosvit 246 24	RVL	250	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	
300.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	
301.	Elektrosvit4441515	RVL	250	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	
302.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	
303.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	
304.	Elektrosvit 246 24	RVL	250	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	
305.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	
306.	Elektrosvit 246 24	RVL	250	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	
307.	Elektrosvit 246 24	RVL	250	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	
308.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	
309.	Elektrosvit 246 24	RVL	250	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	
310.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	
311.	Elektrosvit 4441971	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	40+	
312.	Elektrosvit 246 24	RVL	250	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	40+	
313.	VS 125	RVL	125	ANO	RVO6	1	be	8	1	0	ok	40+	
314.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
315.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
316.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
317.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
318.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
319.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO6	1	be	8	0	0	ok	30+	
320.	Gewiss Indy	sodík	70	ANO	RVO8	1	be	8	1	0	ok	10+	
321.	Schreder MC2	sodík	70	ANO	RVO8	1	be	8	1	0	ok	10+	
322.	Schreder MC2	sodík	70	ANO	RVO8	1	be	8	1	0	ok	10+	
323.	Schreder MC2	sodík	70	ANO	RVO8	1	be	8	1	0	ok	10+	
324.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	fe	8	0	0	špatný	30+	
325.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	be	8	1	1	špatný	30+	
326.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	fe	8	1	1	špatný	30+	
327.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	be	8	1	1	špatný	30+	
328.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	be	8	1	1	špatný	30+	
329.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	be	8	1	1	špatný	30+	
330.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	be	8	1	1	špatný	30+	

331.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	be	8	1	1	špatný	30+	
332.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	be	8	1	1	špatný	30+	
333.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	fe	8	1	0	špatný	30+	
334.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	be	8	1	1	špatný	30+	
335.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	be	8	1	1	špatný	30+	
336.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	be	8	1	1	špatný	30+	
337.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO8	1	be	8	1	1	špatný	30+	
338.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO8	1	be	8	1	0	špatný	30+	
339.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO8	1	střešák	5	1	0	špatný	30+	
340.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO8	1	střešák	5	1	0	špatný	30+	
341.	Elektrosvit 4441970	sodík	70	ANO	RVO8	1	střešák	5	1	0	špatný	30+	
342.	Elektrosvit 246 24	RVL	125	ANO	RVO1	1	be	8	1	0	špatný	30+	
343.	Elektrosvit 4441970	RVL	125	ANO	RVO2	1	be	8	0	0	ok	30+	bod číslo 7a
344.	Elektrosvit 4441515	RVL	125	ANO	RVO7	1	be	8	0	0	ok	40+	bod číslo 300a
345.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	1	špatný	30+	bod číslo 281a
346.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	1	špatný	30+	bod číslo 280b
347.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	1	špatný	30+	bod číslo 280a
348.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	1	ok	30+	bod číslo 278a
349.	Elektrosvit 4442316	sodík	150	ANO	RVO7	1	be	8	1	1	špatný	30+	bod číslo 266a
350.	VS 125	RVL	125	ANO	RVO6	1	střešák	6	0	0	ok		bod číslo 314a
351.	Philips Malaga	sodík	70	ANO	RVO6	1	dřevák	6	0	0	špatný	10+	bod číslo 236a
352.	Svitidlo č. 1	sodík	70	ANO	RVO5	1	be	8	0	0	ok	10+	bod číslo 159a
353.	Svitidlo č. 1	sodík	70	ANO	RVO5	1	be	8	0	0	ok	10+	bod číslo 159b
354.	VS 125	RVL	125	ANO	RVO3	1	be	8	0	0	ok	30+	bod číslo 104a
355.	Elektrosvit 4441970	RVL	125	ANO	RVO3	1	střešák	6	0	0	ok	30+	bod číslo 94a

Celkový počet sv. bodů (ks)		353
Celkový počet svítidel (ks)		353
Celkový příkon zdrojů (W)		49 085
Průměrný příkon na SB (W)		139
Průměrný příkon na svítidlo (W)		139

3. Tabulka RVO

Označení	RVO 1 bod 180		
Hl. jistič			1x25
Distribuční sazba			
Číslo elektroměru			
Číslo OM			
Dodavatel elektřiny			
Způsob spínání			impuls z RVO1
Způsob regulace			
Napájení			3 x 400 V
Schéma zapojení (ANO/NE)			
Stav rozváděče			
Štítkové údaje			
Vstupní napětí U1			234
Vstupní napětí U2			0
Vstupní napětí U3			0
kabel	K1		
Ustálený proud I1	14,5		
Ustálený proud I2			
Ustálený proud I3			
Z tohoto RVO jsou napájeny body č.:	viz. tabulka		



Označení			RVO 2 Kotelna	
Hl. jistič			3x50C	
Distribuční sazba				
Číslo elektroměru				
Číslo OM				
Dodavatel elektřiny				
Způsob spínání			astronomické hodiny	
Způsob regulace				
Napájení			3 x 400 V	
Schéma zapojení (ANO/NE)				
Stav rozváděče				
Štítkové údaje				
Vstupní napětí U1			238	
Vstupní napětí U2			238	
Vstupní napětí U3			241	
kabel	K1	K2	K3	K4
Ustálený proud I1	0	8,3	2,8	10,3
Ustálený proud I2	0	4,9	7,7	16,9
Ustálený proud I3	0	3,4	4,7	0
Z tohoto RVO jsou napájeny body č.:	viz. tabulka			



Označení	RVO 3 Hlavní - LIDO		
Hl. jistič	3x32 A		
Distribuční sazba			
Číslo elektroměru			
Číslo OM			
Dodavatel elektřiny			
Způsob spínání	Imuls z RVO6		
Způsob regulace			
Napájení	3 x 400 V		
Schéma zapojení (ANO/NE)			
Stav rozváděče			
Štítkové údaje			
Vstupní napětí U1	239		
Vstupní napětí U2	241		
Vstupní napětí U3	238		
kabel	K1		
Ustálený proud I1	3		
Ustálený proud I2	11		
Ustálený proud I3	16		
Z tohoto RVO jsou napájeny body č.:	viz. tabulka		



Označení	RVO 4 Školní ulice			
Hl. jistič			3x32C	
Distribuční sazba				
Číslo elektroměru				
Číslo OM				
Dodavatel elektřiny				
Způsob spínání			astronomické hodiny	
Způsob regulace				
Napájení			3 x 400 V	
Schéma zapojení (ANO/NE)				
Stav rozváděče				
Štítkové údaje				
Vstupní napětí U1			239	
Vstupní napětí U2			240	
Vstupní napětí U3			241	
kabel	K1	K2	K3	
Ustálený proud I1	3,5	11,5	2,9	0
Ustálený proud I2	4,8	0	2,1	0
Ustálený proud I3	5,6	0	1,9	0
Z tohoto RVO jsou napájeny body č.:	viz. tabulka			



Označení	RVO 5 Dukelská		
Hl. jistič			3x25
Distribuční sazba			
Číslo elektroměru			
Číslo OM			
Dodavatel elektřiny			
Způsob spínání		astronomické hodiny	
Způsob regulace			
Napájení			3 x 400 V
Schéma zapojení (ANO/NE)			
Stav rozváděče			
Štítkové údaje			
Vstupní napětí U1			238
Vstupní napětí U2			238
Vstupní napětí U3			241
kabel	K1		
Ustálený proud I1	18,8		
Ustálený proud I2	12		
Ustálený proud I3	0		
Z tohoto RVO jsou napájeny body č.:	viz. tabulka		



Označení	RVO 6 Nad Benzinkou		
Hl. jistič			1x50
Distribuční sazba			
Číslo elektroměru			
Číslo OM			
Dodavatel elektřiny			
Způsob spínání			astronomické hodiny
Způsob regulace			
Napájení			3 x 400 V
Schéma zapojení (ANO/NE)			
Stav rozváděče			neuspokojivý, koroze
Štítkové údaje			
Vstupní napětí U1			234
Vstupní napětí U2			235
Vstupní napětí U3			237
kabel	K1	K2	
Ustálený proud I1	15,7	6,8	
Ustálený proud I2	20,4	4,2	
Ustálený proud I3	22,7	0	
Z tohoto RVO jsou napájeny body č.:	viz. tabulka		



Označení	RVO 7 Údolní BOD 280
Hl. jistič	1x25
Distribuční sazba	
Číslo elektroměru	
Číslo OM	
Dodavatel elektřiny	
Způsob spínání	Impuls z RVO6
Způsob regulace	
Napájení	3 x 400 V
Schéma zapojení (ANO/NE)	
Stav rozváděče	
Štítkové údaje	
Vstupní napětí U1	241
Vstupní napětí U2	241
Vstupní napětí U3	241
Ustálený proud I1	10
Ustálený proud I2	0
Ustálený proud I3	0
Z tohoto RVO jsou napájeny body č.:	viz. tabulka



Označení	RVO8 Hynčická		
Hl. jistič	1x25A		
Distribuční sazba			
Číslo elektroměru			
Číslo OM			
Dodavatel elektřiny			
Způsob spínání	impuls z RVO6		
Způsob regulace			
Napájení	3 x 400 V		
Schéma zapojení (ANO/NE)			
Stav rozváděče			
Štítkové údaje			
Vstupní napětí U1			
Vstupní napětí U2		0	
Vstupní napětí U3		0	
kabel	K1		
Ustálený proud I1			
Ustálený proud I2			
Ustálený proud I3			
Z tohoto RVO jsou napájeny body č.:		momentálně nejsou zapojeny žádné sv.body	



4. Fotodokumentace:

Elektrosvit 246 24



Elektrosvit 4442316



Svítidlo č.1



Elektrosvit 4441970



VS 125



Elektrosvit 23016



Elektrosvit4460570



Philips Malaga



Svítidlo č.2



Elektrolumen IVC



Gewiss City



Svítidlo č.3



Gewiss Indy



Svítidlo č.4



Metasport OCP



Elektrosvit 4441515



Bílá koule



Dingo



Žárovkové svítidlo



Tmavá koule



Elektrosvit 4461070





5. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ:

V obci je nainstalovaných 22 typů svítidel což značně znesnadňuje a prodražuje jejich servis a údržbu. Skoro 2/3 svítidel jsou starší 30-ti let a tato svítidla by měla být postupně měněna za moderní svítidla s nižším příkonem. Nejčastějším nedostatkem svítidel, zvláště u starších typů svítidel, jsou špinavé a chybějící kryty. RVO8 doporučujeme zapojit tak, jak byl zapojen před „opravou“ – nyní napojeno jen cca 5 sv. bodů. Jako problematické se jeví také sloupy VO – železné i betonové – v majetku obce. Sloupy jsou na hranici životnosti.

Pro obnovu VO doporučujeme nechat si vypracovat koncepční návrh obnovy VO a podle jeho závěrů postupovat.

7. Seznam použitých zkratek

- **RVO** - rozvaděč veřejného osvětlení
- **VO** - veřejné osvětlení
- **SB** - světelný bod, jeden světelný bod může obsahovat větší počet svítidel
- **LED** - z anglického Light Emitting Diode, dioda emitující světlo, nová technologie používaná ve svítidlech veřejného osvětlení

Příloha č.1: Zákres světelných bodů a RVO do katastrální mapy